

ЛІНІЙНО-ІНТЕРАКТИВНІ ДБЖ

BNT СЕРІЯ

**BNT-1000AP, BNT-1200AP, BNT-1500AP,
BNT-2000AP, BNT-3000AP**

Популярна серія ДБЖ для захисту персональних комп'ютерів і мережевого устаткування

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ

- Лінійно-інтерактивна технологія з вихідною напругою у вигляді апроксимованої синусоїди
- Автоматичний регулятор напруги AVR (Auto Voltage Regulation)
- Мікропроцесорне управління
- Функція заощадження енергії Green Mode
- Функція холодного старту
- Захист від короткого замикання і перевантаження на виході
- Поліпшене керування батареями (Advanced Battery Management I)
- Додатковий вихідний роз'єм без батареїної підтримки, але з фільтрацією для підключення лазерних принтерів
- Захист телефонної, модемної, мережевої лінії від імпульсних перешкод
- Автоматична зарядка акумуляторів в вимкненому стані
- Комунікаційний порт USB з підтримкою стандарту Smart Battery
- Стильний металевий корпус чорного кольору
- Зручна індикація



ЛІНІЙНО-ІНТЕРАКТИВНІ ДБЖ

BNT СЕРІЯ

Модель		BNT-1000AP BNT-1000AP Schuko	BNT-1200AP	BNT-1500AP	BNT-2000AP	BNT-3000AP
Тип ДБЖ		Лінійно-інтерактивний				
Вхідні параметри	Потужність	1000ВА/600Вт	1200ВА/720Вт	1500ВА/900Вт	2000ВА/1200Вт	3000ВА/1800Вт
	Вхідна напруга	220 В ± 25% без переходу на батареї				
	Частота струму	50 Гц или 60 Гц ± 10% (автовизначення)				
Вихідні параметри	Напруга (резервний режим)	Сигнал в вигляді ступінчастої апроксимації синусоїди 220 В ± 5% від номіналу				
	Частота (резервний режим)	50 Гц или 60 Гц ± 1 Гц				
	Автоматичний регулятор напруги (AVR)	AVR змінює вихідну напругу на 15% вгору при зниженні вхідної напруги на 9 - 25% від номінального або на 15% вниз при підвищенні вхідної напруги на 9 - 25% від номіналу				
	Час перемикання ДБЖ з мережі на батарею	2-4 мс, включаючи час виявлення				
	Вхід ДБЖ	Плавкий запобіжник				
	Порт RJ-45	Сумісні з мережевими роз'ємами (UTP, RJ-45, RJ-11) (тільки для моделей BNT-xxxxAP)"				
Захист і фільтрація	Захист від перевантажень	Автоматичне вимкнення ДБЖ при перевантаженнях 110% від номінальної потужності протягом 60 с і 130% протягом 3 с"				
	Захист батареї	Захист від повного розряду				
	Захист від короткого замикання	Негайне відключення ДБЖ або захист за допомогою запобіжника				
Акумуляторна батарея	Тип	Герметична не обслуговуєма свинцево-кислотна. Термін служби 3-5 років				
	Напруга батарей, В	24 В		24 В	36 В	
	(тип / кіл-ть)	12В 7 Агод / 2		12В 9Агод / 2	12В 9Агод / 3	
	Час перезарядки	6 годин (до 90% від повної ємності)				
	Діагностика батарей	При кожному включенні або примусово кнопкою на лицьовій панелі				
	Час автономної роботи (навантаження 200 Вт)	30 хв	30 хв	30 хв	48 хв	90 хв
Фізичні характеристики	Вага НЕТТО, кг	13,4	13,4	13,6	14,5	22,8
	Вага БРУТТО, кг	14,8	14,8	15	15,9	23,4
	Розміри, (ШхГхВ), мм	130x382x192				130x440x200
	Вхідний роз'єм	Мережевий роз'єм IEC-320 C14				Вхідний кабель
	Вихідні роз'єми	5 x IEC-320 C13(1шт від сплесків напруги) чи 3 x Euro з батарейною підтримкою для BNT-1000AP Schuko			5 x IEC-320 C13	6 x IEC-320 C13
Звукова / світлова сигналізація	Батарейна підтримка	Звуковий сигнал який рідко повторюється (1 раз в дві секунди)				
	Низький рівень заряду батарей	Повторюваний звуковий сигнал (2 рази в секунду)				
	Перевантаження	Безперервний звуковий сигнал				
Інтерфейс	Інтерфейс USB	так				
Загальні	Умови роботи	Висота над рівнем моря 3500 м, вологість 0-95% без конденсату, допустима температура 0-40 ° С, 20 ° С - рекомендована				
	Акустичний шум	< 40 Дб (на відстані 1 метр від поверхні)				< 50 Дб
Гарантія	Стандартна гарантія	Гарантія 60 місяців на електроніку, 12 місяців на батареї				